

## 二戸市民文化会館中ホール 照明設備構成図 2/2

名称	コンセント	回路数	コンセント口数	回路容量	備考
第1サスペンションライト	ミニC型	10	30	30A	500w凸(ミニC型)×3台 500wフレネル(ミニC型)×18台
第2サスペンションライト	ミニC型	10	30	30A	500w凸(ミニC型)×3台 500wフレネル(ミニC型)×18台
ボーダーライト	なし	なし	なし	30A	200w 15灯4色 #72,#78,#W,#W(作業灯)
アッパーホリゾンライト	ミニC型	4	36	30A	300w 9灯4色 #72,78,63,22
ロアーホリゾンライト	C型	4	4	30A	200w 15灯4色 #72,59,22,40
フロントサイドスポットライト	ミニC型	上下各3	上下各6	30A	1Kw凸(ミニC型)×上下各6台 2台3色
シーリングスポットライト	ミニC型	8	16	30A	1Kw凸(ミニC型)×16台 6台2色+4台
フロアコンセント	C型	上下各6	上下各6	30A	
フロア奥コンセント	C型	3	6	30A	上手・下手は同番コンモ
フットライトコンセント	C型	3	3	30A	フットライトは現在取り外しています。
ピンスポットライト					ジーベックス350w×2台

### ▼調光卓[RDS製ProPADI]の概要

- ・2000年5月設置
- ・制御番号：DMX-512 (USITT規格)
- ・パッチング方式：デジタルクロスバー
- ・電源：3φ4w:90kVA
- ・調光器：舞台用3Kw×64台 客電用2KW×12台

### ・スペック

- ・プリセットフェーダー：48本×3段
- ・サブマスターフェーダー：24本×20ページ
- ・プリセットマスターフェーダーなし。
- ・記憶できるシーン数：300
- ・チェイスメモリー：20パターン×99ステップ
- ・パッチは4場面記憶可能

\* 記憶用フロッピーは2HD使用。

(パッチ卓用とその他データ用で2枚必要。)

\* COMOS使用「不可」。

\* 上手舞台袖にサブマスター10本、  
客電調光パネル、作業灯・客電スイッチ。

\* 仮設電源盤(映写用)あり

### ホール概要

- ・客席数：358(最大400) ・全可動席
- ・プロセ：間口:9.0m 奥行:6.0m 高さ:4.5m