

トークネットホール仙台 照明設備概要(大ホール)

(仙台市民会館)

設備総容量：500KVA

調光卓：松村電機 / ファンタジー203、デジタルクロスバー方式メモリー調光卓

[プリセットフェーダー] 80本×6段(81ch以降テンキーによる入力で120chまで対応可能)

[フリーフェーダー] なし

[シーンメモリー] 500シーン [サブフェーダー] 20本×50ページ [チェイス再生] 2系統 20パターン

[データ読み書き] COMOS：非対応、JASCI I：非対応、松村電機F203・F201等：対応(フロッピー2DD) *互換表参照

DMX：入力：1 *調光ユニットへの入力、ホール卓パッチ後の渡しはできません。 *使用の規定に基づく、同意書の提出が必要です。

調光回路

名称	回路	容量	型式	仕様	備考
第1ボーダーライト	上下・中各4	30A	T型	200W×88灯(1色22灯)#W・72	切り替え回路⇒中4回路 文字共吊 下場バトンなし
第2ボーダーライト	上下・中各4	30A		200W×80灯(1色20灯)#W・72	切り替え回路なし 下場バトンなし
第3ボーダーライト	上下・中各4	30A		200W×80灯(1色20灯)#W・72	切り替え回路なし 文字共吊 下場バトンなし
第1サスペンションライト	24	30A	T型	サスパッチ 48口 基本吊込み(1KWツ×8・フレル×20)	全回路純直切り替え可能 バトンの長さ18.5m
第2サスペンションライト	24	30A	T型	サスパッチ 48口 基本吊込み(1KWツ×8・フレル×20)	全回路純直切り替え可能 バトンの長さ16.7m
第3サスペンションライト	24	30A	T型	サスパッチ 48口 基本吊込み(1KWツ×8・フレル×20)	13～24純直切り替え可能 バトンの長さ16.7m
アップーホリゾンライト	上・中・下各8	30A	T型	500W×144灯(1色18灯)#71・72・78・63・59・22・40・W	
ローアホリゾンライト	上・下各6	30A	C型	300W×80灯(1色20灯)#72・59・22・40	全回路純直切り替え可能
第1フロント	上・下各8	30A	T型	1KWツ×9台	
第2フロント	上・下各8	30A	T型	1KWツ×9台	
シーリングライト	20	30A	T型	1KWツ×35台	
フットライト	4	30A	T型	60W×108灯(1色27灯)	
トーマンタルライト	上・下各6	30A	T型	1KWツ×6台(1回路1台ずつ)	
ステージ回路	上・下各13	30A	C型		全回路純直切り替え可能
	前上・下C各2	30A	C型		
	前C3	30A	C型		
	中C3	30A	C型		
	後C3	30A	C型		
	揚C上・下各3	30A	C型	客席前方	

特殊電源

中継電源	3相4線	100V	225A	下手袖前方
動力電源	3相3線	200V	100A	上手舞台奥 ※漏電ブレーカー定格感度電流30mA

※持込みの電源ケーブルに関して・・・ゴムキャブタイヤケーブル以外の使用は禁止です