

仙台市民会館 照明設備概要(大ホール)

設備総容量 500KVA

調光卓

松村電機 ファンタジー203 デジタルクロスバー方式メモリー調光卓
 プリセットフェーダー：80本×6段 81以降テンキー、120chまで対応 フリーフェーダー：無し
 メモリー：500シーン (コモスデータは入りません) フロッピー2DD
 サブフェーダー：20本×50ページ
 チェイス再生：2系統 20パターン

調光回路

名称	回路	容量	型式	仕様	備考
第1ボーダーライト	上下・中各4	30A	T型	200W×88灯(1色22灯) #W・72	切り替え回路⇒中4回路 文字共吊 下場バトンなし
第2ボーダーライト	上下・中各4	30A		200W×80灯(1色20灯) #W・72	切り替え回路なし 下場バトンなし
第3ボーダーライト	上下・中各4	30A		200W×80灯(1色20灯) #W・72	切り替え回路なし 文字共吊 下場バトンなし
第1サスペンションライト	24	30A	T型	サスパッチ 48口 基本吊込み(1KWツ×8・フレル×20)	全回路純直切り替え可能 バトンの長さ18.5m
第2サスペンションライト	24	30A	T型	サスパッチ 48口 基本吊込み(1KWツ×8・フレル×20)	全回路純直切り替え可能 バトンの長さ16.7m
第3サスペンションライト	24	30A	T型	サスパッチ 48口 基本吊込み(1KWツ×8・フレル×20)	13～24純直切り替え可能 バトンの長さ16.7m
アッパーホリゾントライト	上・中・下各8	30A	T型	500W×144灯(1色18灯) #71・72・78・63・59・22・40・W	
ロアーホリゾントライト	上・下各6	30A	C型	300W×80灯(1色20灯) #72・59・22・40	全回路純直切り替え可能
第1フロント	上・下各8	30A	T型	1KWツ×9台	
第2フロント	上・下各8	30A	T型	1KWツ×9台	
シーリングライト	20	30A	T型	1KWツ×35台	
フットライト	4	30A	T型	60W×108灯(1色27灯)	
トーマンタルライト	上・下各6	30A	T型	1KWツ×6台(1回路1台ずつ)	
ステージ回路	上・下各13	30A	C型		全回路純直切り替え可能
	前上・下C各2	30A	C型		
	前C3	30A	C型		
	中C3	30A	C型		
	後C3	30A	C型		
	揚C上・下各3	30A	C型	客席前方	

特殊電源

中継電源	3相4線	100V	225A	下手袖前方
動力電源	3相3線	200V	100A	上手舞台奥 ※漏電ブレーカー一定格感度電流30mA

※電源ケーブルに関して……ゴムキャブタイヤケーブル以外の使用は禁止させて頂いております。