

## A hall lighting setup

N01

**総受電容量**            3相4線                            300KVA  
**負荷設備総数**        643KVA  
**負荷回路総数**        201回路  
**設備外特電**            20KVA        結線（単相3線式）

**調光卓**                    F-151（松村電気）  
                              3段プリセットフェーダー×80本  
                              記憶容量    1,000シーン（comos F-203対応）  
                              サブフェーダー        20本×50ページ  
                              チェイス機能            20パターン

**クロスバー卓**        DG-6（松村電気）

**負荷設備**

フォロースポットライト	クセノン	2KW	2台	
シーリングスポットライト	ハロゲン	1KW	30台	15回路
フロントサイドスポットライト				
3F上手	ハロゲン	1KW	6台	4回路
3F下手	ハロゲン	1KW	6台	4回路
2F上手	ハロゲン	1KW	6台	4回路
2F下手	ハロゲン	1KW	6台	4回路
アッパーホリゾンライト	ハロゲン	500W	16灯	4色
ロアーホリゾンライト	ハロゲン	300W	20灯	4色
ボーダーライト 1		150W	18灯	4色
ボーダーライト 2		150W	16灯	4色
ボーダーライト 3		150W	16灯	4色

プロセニウム SUS（昇降不可）	ハロゲン	1KW-C	16台	8回路
1 SUS	ハロゲン	1KW-C	11台	20回路
	ハロゲン	1KW-MS	18台	
2 SUS	ハロゲン	1KW-C	11台	20回路
	ハロゲン	1KW-MS	18台	
3 SUS	ハロゲン	1KW-C	11台	16回路
	ハロゲン	1KW-MS	16台	
4 SUS	ハロゲン	1KW-C	11台	16回路
	ハロゲン	1KW-MS	16台	

音響反射板ライト	ハロゲン	500W	15灯	2回路 上、下共
トーマンタルスポットライト				
上手	ハロゲン	1KW-C	4台	2回路
下手	ハロゲン	1KW-C	4台	2回路